

المستخدم دليل A8

Release v1.1.1

2026-09-02

Contents

1 النظام إعدادات **4**
1.1 يبدأ . . . 4
1.2 الفوري الإخراج . . . 6

2 الجهاز وظيفة إعدادات **11**
2.1 والهدف الإضاءة . . . 11

3 الزناد إعدادات **13**
3.1 القراءة وضع . . . 13

4 الواجهة إعدادات **22**
4.1 الاتصال طريقة . . . 22
4.2 تعليمات . . . 26
4.3 الحزمة تنسيق . . . 28

5 المفاتيح لوحة إعدادات **28**
5.1 المفاتيح لوحة تخطيط . . . 28
5.2 المفاتيح لوحة نوع . . . 32
5.3 المفاتيح لوحة حرف حالة تحويل . . . 32
5.4 المفاتيح لوحة حرف لنقل الزمني الفاصل . . . 33
5.5 المفاتيح لوحة أحرف لنقل الزمني للفاصل السريع الإعداد . . . 34
5.6 المفاتيح بلوحة التحكم حرف إخراج وضع . . . 34

6 البيانات تحرير **35**
6.1 الباركود معرف . . . 35
6.2 فاصل . . . 36
6.3 بادئة . . . 36
6.4 لاحقة . . . 38
6.5 الباركود نوع على بناءً بادئة إضافة . . . 39
6.6 الباركود نوع على بناءً لاحقة إضافة . . . 41
6.7 الثابتة الأحرف إخفاء . . . 44
6.8 الطول على بناءً الباركود ببيانات احتفظ . . . 45
6.9 الطول أساس على الباركود بيانات إخفاء . . . 47
6.10 الباركود نوع على بناءً طول بأي الباركود بيانات إخفاء . . . 49
6.11 الباركود نوع حسب الباركود أسفل البيانات من طول أي إخفاء . . . 51
6.12 الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي إخفاء . . . 53
6.13 المخصصة البيانات أدخل . . . 54
6.14 البيانات استبدال . . . 56
6.15 النقل وإرجاع الخط تغذية . . . 58
6.16 تبديل URL . . . 58
6.17 الفواتير وظيفة . . . 59
6.18 قاعدة تمكين تم GS1 . . . 60

7 الأحرف إعدادات **60**
7.1 الأحرف مجموعة . . . 60

8 الباركود إعدادات **61**
8.1 العالمية الباركود عمليات . . . 61
8.2 Code 128 . . . 66
8.3 UCC/EAN-128/GS1-128 . . . 69

8.4 EAN-8 . . . 71
8.5 EAN-13 . . . 73
8.6 ISSN . . . 74
8.7 ISBN . . . 75
8.8 UPC-E . . . 75
8.9 UPC-A . . . 78
8.10 ITF25 . . . 81
8.11 NEC25/COOP25 . . . 84
8.12 MATRIX25 . . . 86
8.13 IND25 . . . 89
8.14 STD25 . . . 91
8.15 Code 39 . . . 92
8.16 Codabar . . . 97
8.17 Code 93 . . . 101
8.18 Code 11 . . . 103
8.19 MSI Plessey . . . 105
8.20 GS1 DataBar/RSS . . . 109
8.21 Composite Code . . . 109
8.22 TELEPEN . . . 109
8.23 TRIOPTIC . . . 110
8.24 HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST . . . 110
8.25 كوريا كوريا/بريد بريد . . . 110
8.26 PDF417 . . . 111
8.27 QR Code . . . 112
8.28 Data Matrix (DM) . . . 113
8.29 Aztec Code . . . 115

9 زائدة 115
9.1 الرقمي الإعداد رمز . . . 115
9.2 Code ID . . . 117
9.3 AIM ID . . . 118
9.4 الكود مقارنة جدول ASCII . . . 119
9.5 الباركود نوع . . . 122

1 النظام إعدادات

1.1 يبدأ

اليدوي الوصف

وما المصنع، ضبط وإعادة المفاتيح، لوحة ونوع (الإضاءة، الوظائف وإعدادات البرمجية، التعليمات نظام إعدادات الدليل هذا يتضمن أدناه. الإعداد لرمز وفقًا التكوين مسح سوى عليك فما تحتاجها، التي الوظائف تغيير إلى بحاجة كنت إذا الواجهة. وإعدادات ذلك) إلى الافتراضية. المصنع قيم إلى يشير (*) مع الكل

الإصدار معلومات

الإصدار". "معلومات قراءة خلال من ذلك تأكيد يمكنك بسرعة، الحالي الجهاز إصدار معلومات قراءة من المضيف يتمكن لكي

الإصدار معلومات

التبديل رمز تعيين

الإعداد. رمز مسح طريق عن البرمجية التعليمات قراءة وحدة معلمات تكوين يمكنك الإعداد، رمز وظيفة تشغيل خلال من

ملاحظة

التكوين حفظ أيضًا سيتم أنه أي الذاكرة، في بالكامل الحالية العلم بتات قائمة حفظ سيتم الإعداد، رمز خلال من التكوين تعديل عند معًا. حفظه يتم لم ولكن التسلسلي المنفذ خلال من تكوينه تم الذي

يُمكِن *	إبطال

البرمجية التعليمات محتوى إخراج تعيين

الإعداد رمز مسح طريق عن البرمجية التعليمات قراءة وحدة معلمات تكوين يمكنك الإعداد، رمز محتوى إخراج تريد كنت سواء التالي.

يُمكِّن	إبطال *

للمستخدم الافتراضية الإعدادات

للمستخدم الافتراضية المصنع إعدادات استعادة	للمستخدم كافتراضي الحالي التكوين حفظ

الحالية الإعدادات "حفظ مسح خلال من للمستخدم. افتراضية كإعدادات متكرر بشكل المستخدمة التكوينات حفظ للمستخدمين يمكن العملية، هذه بعد للمستخدم. افتراضية إعدادات كمعلومات للجهاز الحالية التكوين معلومات حفظ يمكن للمستخدم"، افتراضية كإعدادات الافتراضية الإعدادات "استعادة مسح خلال من الأصلي. للمستخدم الافتراضية الإعدادات معلومات محل الجديدة التكوين معلومات ستحل للمستخدم. الافتراضية الإعدادات إلى البرمجية التعليمات قراءة وحدة تحويل يمكن للمستخدم"،

الطاقة في التحكم

السكون وضع

(يمكن الإمكان قدر السكون حالة في البرمجية التعليمات قراءة وحدة تدخل السكون، وضع في للوحدة. الطاقة وضع المعلمة هذه تحدد الاستيقاظ) أمر طريق عن إيقاظها

السكون وضع *

المستمر العمل وضع

تشفير. فك محاولة كل بعد نشطة البرمجية التعليمات قراءة وحدة تظل المستمر، العمل وضع في

المستمر العمل وضع

1.2 الفوري الإخراج

الصلة ذات الصوت موجه

الجرس نوع

نشط. أو سلبي كجرس الجرس لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

نشيط	سلبي *

الصوت حجم

التالي. الإعداد رمز قراءة خلال من الشخصية والعادات التطبيق لبيئة وفقًا الجرس صوت مستوى ضبط للمستخدمين يمكن

باس	صامت
*ثلاثية	ألتو

التشغيل صفارة

يُمكِن *	إبطال

الإعداد برمز المطالبة نغمة

يُمكِن *	إبطال

التشفير فك نغمة

يُمكِن *	إبطال

السريعة النغمة تردد فك

خلال من التشفير بفك المطالبة نغمة تردد ضبط يمكنك الافتراضي. التردد عن المستخدم يستخدمه الذي للجرس الرنين تردد يختلف قد هرتز. 2700 هو الافتراضي التالي. الإعداد رمز قراءة

الجرس". "تردد إعداد رمز بمسح قم

الجرس تردد

هرتز، 2700 التردد كان إذا 0؛ 0، 5، 1، فامسح هرتز، 1500 التردد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 0 0، 7، 2، فامسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للصوت السريع الإعداد تشفير فك

1000Hz	1500Hz
2000Hz	2500Hz
هرتز *2700	3000Hz
3500Hz	

التشفير فك نغمة مدة

ثانية. مللي 50 هو والافتراضي الحاجة، حسب التشفير بفك المطالبة صوت مدة ضبط للمستخدمين يمكن الصفير". صوت "مدة الإعداد رمز بمسح قم

السريعة النغمة مدة

قم ثانية، مللي 200 المدة كانت إذا 5,0؛ فافحص ثانية، مللي 50 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0,0 بمسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

بسرعة التشفير فك نغمة مدة اضبط

ثانية مللي *50	30ms
100ms	70ms
300ms	 200ms

2 الجهاز وظيفة إعدادات

2.1 والهدف الإضاءة

إضاءة

على والقدرة القراءة أداء يحسن مما القراءة، هدف على الشعاع ويضيء والقراءة، للتصوير مساعدة إضاءة الإضاءة توفر أن يمكن التطبيق: لبيئة وفقًا التالية الحالات إحدى على ضبطه للمستخدمين يمكن الضعيف. المحيط الضوء مع التكيف

أخرى؛ أوقات في وتنطفئ والقراءة، التصوير عند الإضاءة تضيء الافتراضي): (الإعداد العادية الإضاءة

البرمجية؛ التعليمات قراءة وحدة تشغيل بعد التوهج في الإضاءة ستستمر دائمًا: التشغيل قيد الإضاءة

الظروف. من ظرف أي تحت الضوء يأتي لا إضاءة: توجد لا

الإضاءة لا	عادية *إضاءة
دائمًا مضاءة الإضاءة	

هدف

التطبيق، لبيئة وفقا القراءة. أجل من التصوير عند المثالية القراءة مسافة على العثور على المستخدمين المسقط التصويب شعاع يساعد للمستخدمين يمكن

أدناه. الأوضاع من أيًا اختر

والقراءة؛ التصوير عند فقط التصويب شعاع بعرض البرمجية التعليمات قراءة وحدة تقوم الافتراضي): (الإعداد العادي التصويب

التصويب؛ شعاع عرض في ستستمر البرمجية، التعليمات قراءة وحدة تشغيل بعد دائمًا: التصويب

الظروف. من ظرف أي تحت التصويب شعاع إطفاء يتم تصويب: يوجد لا

هدف يوجد لا	الطبيعي وضعها إلى تهدف *
	المستمر للضوء تهدف

الصلة ذات الضوء تذكير

التنبيه ضوء وظيفة نوع

الطاقة موجه	التشفير فك تلميحات *

النجاح مؤشر ضوء تشفير فك

يُمكِن *	إبطال

السريع الضوء في التحكم طريقة التشفير فك نجاح

تشغيله. إيقاف ثم محددة لفترة وتشغيله التشفير، فك نجاح عند وتشغيله التشغيل، بعد طويلة لفترة التشغيل إيقاف 0: الوضع محددة. زمنية فترة بعد وتشغيله التشفير، فك عملية نجاح عند التشغيل وإيقاف التشغيل، بعد دائمًا التشغيل الأولى: الطريقة

1 الطريق	0 الوضع *

NR إخراج حالة فك

رسالة بإخراج يُسمح المهلة، فترة خلال الشريطي الرمز تشفير فك تعذر إذا التشغيل، زر تحرير قبل .No Read لـ اختصار هو NR الشريطي. الرمز تشفير فك الممكن من يكن لم لو حتى المضيف إلى رسالة أي إخراج يمكن لا الوظيفة، هذه تعطيل عند ؛"NR"

يُمكِّن	إبطال *

3 الزناد إعدادات

3.1 القراءة وضع

الشائعة القراءة أوضاع

المفتاح عقد

وقت تجاوز أو القراءة نجحت إذا القراءة. لإنهاء المفتاح حرر ثم القراءة، لبدء المفتاح على اضغط المفتاح، تثبيت وضع على اضبطه القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة

المفتاح عقد

واحد تشغيل زر

تجاوزت أو القراءة نجحت إذا القراءة. تتوقف ولن الزر حرر القراءة. لبدء الزر على اضغط واحد. بزر التشغيل وضع على اضبط القراءة. فستتوقف الواحدة، القراءة وقت القراءة

واحد تشغيل زر

المستمر الوضع

ويتم ناجحة القراءة تكون عندما الفور. على الكود قراءة في الكود قراءة وحدة تبدأ للتشغيل. حاجة هناك ليست الإعداد، اكتمال بعد للقراءة. الزمني الفاصل مهلة انتهاء بعد تلقائيًا التالي للقراءة الزمني الفاصل سيبدأ الفردي، القراءة وقت انتهاء أو المعلومات إخراج

المستمر الوضع

التلقائي الاستشعار وضع

تتم القراءة. تشغيل يتم السطوع، يتغير عندما المحيطة. البيئة سطوع الكود قراءة وحدة تكتشف سوف التلقائي، الاستشعار وضع في أعد فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض وينتهي. الواحدة القراءة وقت القراءة وقت يتجاوز أو بنجاح القراءة المحيطة. البيئة سطوع لاكتشاف الدخول

التلقائي الاستشعار وضع

حساسية

المشهد تغيير درجة أن الكود قراءة وحدة تحدد عندما المستشعر. قراءة وضع في المشهد تغيرات اكتشاف درجة إلى الحساسية تشير القراءة. حالة إلى المراقبة حالة من ستتحول فإنها المتطلبات، تلبي

عالية *حساسية

متوسطة حساسية

منخفضة حساسية

الصورة تثبيت مدة إعداد

قبل الصورة استقرار انتظار إلى المشهد تغييرات تكتشف التي الكود قراءة وحدة فيه تحتاج الذي الوقت إلى الصورة تثبيت وقت يشير 300 هي: الافتراضية والقيمة ثانية، مللي 065535- هو: الصورة تثبيت وقت إعداد نطاق المستشعر. قراءة وضع في الكود قراءة ثانية. مللي

التثبيت". "مدة الإعداد رمز بمسح قم

الصورة تثبيت وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الصورة تثبيت لمدة السريع الإعداد

100ms	200ms
ثانية ملي *300	400ms
500ms	1000ms

الأوامر مشغل وضع

نجحت إذا فعال. بشكل الأوامر خلال من القراءة إنهاء يمكنك الأوامر، خلال من البرمجية التعليمات قراءة وحدة قراءة تشغيل خلال من معلومات إلى الرجوع يرجى محددة، تشغيل أوامر على للحصول القراءة. فستنتهي الواحدة، القراءة وقت القراءة وقت تجاوز أو القراءة المنتج. تعليمات

ملاحظة

وضع أي في صالحة والإنهاء التشغيل أوامر

الخاص القراءة وضع

للشاشة السريع الوضع

ترميز فك تتطلب التي للتطبيقات مخصص وهو القياسية. المنتجات إصدارات في يتوفر ولا خاصة لأغراض مخصص وضع هذا الوضع. هذا إلى بحاجة كنت إذا بالمورّد اتصل الشاشات. على المعروضة الشريطية للرموز سريعًا

السريع الكود قراءة وضع

الشريطية للرموز السريع الترميز لفك مخصص وهو القياسية. المنتجات إصدارات في يتوفر ولا خاصة لأغراض مخصص وضع هذا هذا إلى بحاجة كنت إذا بالمورّد اتصل مشابهة. ومنتجات قراءة ومنصات ثابتة قراءة وحدات باستخدام الورقية الوسائط مختلف على الوضع.

واحد القراءة وقت

هذا تجاوز عند بنجاح. القراءة في والفشل القراءة بدء بعد القراءة لمحاولة به مسموح وقت أطول إلى الواحد الكود قراءة مدة تشير ثانية. مللي 5000 الافتراضي: ثانية، مللي 065535- هو: الفردي الكود قراءة وقت نطاق القراءة. حالة من الخروج سيتم الوقت،

واحد القراءة وقت إعداد

الفردي". القراءة "وقت إعداد رمز بمسح قم

واحد القراءة وقت

مللي 1005 المدة كانت إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

واحد القراءة لوقت السريع الإعداد

1000ms	نهائي) لا (وقت ثانية مللي 0
3000ms	2000ms
10000ms	ثانية مللي *5000

الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

تأخير مدة تنقضي حتى نفسه الشريطي الرمز القراءة وحدة ترفض التقديمي، العرض ووضع المستمر الوضع في المتكررة القراءة لمنع 0 ms. الافتراضية: القيمة .065535 ms- النطاق: نفسه. الرمز

الكود لقراءة الزمني الفاصل إعداد نفس

للرمز". الزمني الفاصل "نفس الإعداد رمز بمسح قم

الكود لقراءة الزمني الفاصل نفس

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

100ms	ثانية مللي 0 *
500ms	300ms
3000ms	1000ms
10000ms	5000ms
	الرمز) نفس تقرأ (لا نهائي لا تأخير

الزمني الفاصل قراءة

القراءة تدخل فسوف فاشلة، أم ناجحة الأخيرة القراءة كانت إذا عما النظر بغض المستمر. الوضع في قراءتين بين الزمني الفاصل المستمر الوضع على أساسي بشكل الإعداد هذا ينطبق الوقت. هذا بعد تلقائيًا التالية

ثانية مللي 065535- النطاق: ثانية، مللي 500 الافتراضي:

للقراءة الزمني الفاصل إعداد

للقراءة". الزمني الفاصل "وقت الإعداد رمز بمسح قم

الزمني الفاصل قراءة

الفاصل كان إذا 0؛ 0، 1، فافحص ثانية، مللي 100 الزمني الفاصل كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 5 0، 0، 1، فافحص ثانية، مللي 1005 الزمني

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

بسرعة للقراءة الزمني الفاصل وقت ضبط

ثانية ملي *500	0ms
2000ms	1000ms
10000ms	5000ms

4 الواجهة إعدادات

4.1 الاتصال طريقة

USB HID-KBW

لإدخال البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكوين يمكن ،USB خط باستخدام بالمضيف البرمجية التعليمات قراءة وحدة توصيل يتم عندما USB KBW. الإعداد رمز مسح طريق عن القياسية المفاتيح لوحة

USB HID-KBW

USB COM

في البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكوين يمكن ،USB خط باستخدام بالمضيف البرمجية التعليمات قراءة وحدة توصيل يتم عندما USB COM. إعداد رمز مسح طريق عن الظاهري التسلسلي المنفذ إخراج وضع

USB COM

التسلسلي المنفذ

ونقطة الشخصي الكمبيوتر (مثل المضيف بالجهاز البرمجية التعليمات قراءة وحدة لتوصيل شائعة طريقة التسلسلية الاتصال واجهة تعد افتراضيًا النظام يضبط تسلسلي، منفذ كبل باستخدام بالمضيف متصلة البرمجية التعليمات قراءة وحدة تكون عندما ذلك). إلى وما البيع التعليمات قراءة وحدة بين الاتصال معلمة تكوين يتطابق أن يجب التسلسلية، الاتصال واجهة استخدام عند التسلسلي. الاتصال وضع على الصحيح. والمحتوى السلس الاتصال لضمان تمامًا المضيف والجهاز البرمجية

TTL-232 التسلسلي المنفذ

تتكيف أن الواجهة لهذه يمكن 232).-TTL) TTL مستوى إشارات البرمجية التعليمات قراءة لوحدة التسلسلية الاتصال واجهة تستخدم خارجية. تحويل دائرة إضافة فيجب ،RS232 البنية نموذج استخدام إلى بحاجة النظام كان إذا النظام. بنيات معظم مع

2.1- الجدول في البرمجية التعليمات قراءة لوحدة الافتراضية التسلسلي الاتصال معلمات عرض يتم

21- التسلسلي الاتصال معلمات جدول

تقصير	المعلمة
115200	الباود معدل
أحد لا	الرقم من تحقق
8	البيانات بتات
1	قليلا توقف

الباود معدل

الاتصال معلمات نفس تعيين يجب ،TTL-232/RS232 خلال من المضيف مع البرمجية التعليمات قراءة وحدة تتواصل عندما الباود ومعدل الباود، معدل هو الإرسال معدل ذلك. إلى وما التدفق في والتحكم والتحقق الإرسال معدل ذلك في بما العادي، للاتصال 115200. هو الافتراضي

600	1200
2400	4800
9600	14400
19200	38400
57600	115200*

الرقم من تحقق

غريب رقم

الاختباري المجموع يوجد لا *

حتى

قليلا توقف

شخص 2

بت 1 *

بت 6	أشخاص 5
بت 8 *	بت 7

USB HID-POS

جهاز وضع وتحديد التالي الإعداد رمز قراءة يمكنك ،HID نوع من الجهاز يكون عندما HID POS.

HID POS

4.2 تعليمات

شكل

التالي النحو على وتتكون ASCII سلاسل التعليمات تستخدم التعليمات: تكوين

- الإعداد رمز
- التعليمات نوع
- "99" هو الافتراضي الاختباري المجموع

التعليمات نوع

التعليمات نوع	تعليمات
الدائم الإعداد تعليمات	”الإعداد+ رمز 99;<’ ”
المؤقتة الإعداد تعليمات	”الإعداد+ رمز ^99;”
الاستعلام أمر	”الإعداد+ رمز 99;؟”
صحيح الإرجاع أمر	”الإعداد+ رمز 99;$”
الإرجاع أمر في خطأ	”الإعداد+ رمز 99;*”

وظيفة	يرسل	صحيح بشكل العودة	الخطأ عودة	ملاحظة
الإعداد تعليمات	99;<.0010201!<	.0010201!<99;$	99;*.0010201!<	
الاستعلام أمر	99;?.0010201!<	>!001020X.99;$	99;*.0010201!<	X الاستعلام قيمة

>!0010201. الإعداد رمز يكون السطر، وتغذية السطر أول إلى النهاية حرف لتعيين المثال: سبيل على

من ضبطه تم أو المصنع من شحنه تم إذا متكرر. بشكل استخدامها عدم يرجى الدائمة، الإعداد تعليمات الخاصة التعليمات تتضمن أمر استخدام فيرجى الرمز، قراءة فيها تتم مرة كل في الإعدادات تعديل تم إذا الدائم. الإعداد أمر استخدام المستحسن فمن لآخر، حين البرمجية. التعليمات قراءة جهاز خدمة عمر على الدائم الإعداد لأمر المتكرر الاستخدام سيؤثر المؤقت. الإعداد

د. الملحق في التفصيلية التعليمات على العثور يمكن

إجابة

لذلك. وفقًا البرمجية التعليمات قراءة وحدة وستستجيب الأوامر المضيف يرسل التمكين، بعد

يُمكِن *	إبطال

الأوامر موجه صوت

صوتية. مطالبة هناك سيكون تعليمات، البرمجية التعليمات قراءة وحدة تتلقى عندما التمكين، بعد

يُمكِن *	إبطال

4.3 الحزمة تنسيق

البيانات تشفير فك

يفحص	بيانات	الباركود نوع	طول	يكتب	ولاية	معرف
				0x06		0x99 0xDD

المجال وصف

الحقل اسم	مقاس	يوضح
معرف	بايت 2	ثابت 0x99، 0xDD
ولاية	بايت 1	الأوامر موجه صوت متكرربت2: إرسال دائمبت1: تغيير بت0:
يكتب	بايت 1	التعليمات نوع
طول	بايت 4	التحقق أرقام يتضمن لا العالي)، (العنوان الأخير المنخفض البايت المنخفض)، (العنوان أولاً العالي البايت
نوع الباركود	بايت 1	التفاصيل على للحصول و الملحق انظر
بيانات	عامل	البيانات تشفير فك
يفحص	بايت 1	فحص XOR

البرمجية. التعليمات قراءة وحدة على ACK الرد عليه ويجب البيانات تشفير فك أمر المضيف يتلقى ،ACK تمكين عند

يُحوّل

حزمة. بتنسيق تشفيرها فك تم التي البيانات إرسال سيتم التمكين، عند

يُمكِّن	إبطال *

5 المفاتيح لوحة إعدادات

5.1 المفاتيح لوحة تخطيط

بالبلد الخاصة المفاتيح" "لوحة قراءة خلال من الإعدادات إجراء يمكن الجهاز، باستخدام البلدان مختلف في للمضيفين السماح أجل من المعني.

بلجيكا	الأمريكية المتحدة الولايات *
الدنمارك	البرتغالية البرازيل، (البرازيلية ABNT)
فرنسا	فنلندا
اليونان	ألمانيا النمسا،
إيطاليا	هنغاريا

هولندا	الجنوبية أمريكا دول اللاتينية، أمريكا
بولندا	النرويج
رومانيا	البرتغال
سلوفاكيا	روسيا
السويد	إسبانيا

س تركي	ف تركيا
اليابان	المتحدة. المملكة
ك تايلاند	التشيكية الجمهورية
101 العربية المنطقة	أوكرانيا
الجنوبية كوريا	سلوفينيا كرواتيا،

البلدان من العديد في مشترك	بلغاريا
	فيتنام

5.2 المفاتيح لوحة نوع

وضع أي في الرقمية والبيانات الإنجليزية والرموز الصحيحة الإنجليزية الحروف إخراج يمكن الافتراضية، المفاتيح لوحة تمكين عند المفاتيح لوحة على الموجودة الرقمية المفاتيح تمكين من التأكد عليك يجب الافتراضية، المفاتيح لوحة استخدام عند المفاتيح. للوحة لغة الصغيرة.

الافتراضية المفاتيح لوحة	كويرتي مفاتيح لوحة *

5.3 المفاتيح لوحة حرف حالة تحويل

أحرف كلها أو كبيرة أحرف كلها لتكون الإخراج نتيجة تكوين يمكن الحروف، بمحتوى الشريطية الرموز إخراج عند الحروف، تحويل أحرف إلى "التحويل الشريطي الرمز بمسح قمت وإذا ،ab123dE هو: الشريطي الرمز محتوى كان إذا المثال، سبيل على صغيرة. نتيجة فإن صغيرة"، أحرف إلى "التحويل الشريطي الرمز بمسح قمت إذا ؛AB123DE الإخراج: نتيجة فستكون ضوئيًا، كبيرة" والصغيرة. الكبيرة الأحرف تحويل يتم لا افتراضي، بشكل ؛abc123de هي: الإخراج

القبعات جميع	العادي الإخراج *
المعاكسة الحالة	الصغيرة الحروف كل

5.4 المفاتيح لوحة حرف لنقل الزمني الفاصل

إعداد نطاق المفاتيح. لوحة أحرف بين للإرسال الزمني الفاصل تحديد طريق عن البيانات فقدان احتمالية وتقليل التوافق تحسين يمكننا ثانية. مللي 5 الافتراضية: القيمة ثانية، مللي 065535- الزمني: الفاصل

الأحرف". لنقل الزمني "الفاصل الإعداد رمز بمسح قم

الأحرف لنقل الزمني الفاصل

قم ثانية، مللي 100 المدة كانت إذا 1,0؛ فافحص ثانية، مللي 10 المدة كانت إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1,0,0. بمسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

5.5 المفاتيح لوحة أحرف لنقل الزمني للفاصل السريع الإعداد

0ms	ثانية مللي *5
10ms	20ms
30ms	50ms

5.6 المفاتيح بلوحة التحكم حرف إخراج وضع

ASCII كود في (0x00-0x1F) التحكم حرف إخراج وضع اختيار

الكود مقارنة جدول راجع محددة، وظائف على للحصول مخصصة. وظائف كمفاتيح التحكم أحرف استخدام يتم الإخراج: وظيفة مفتاح ASCII.

راجع محددة، وظائف على للحصول التحكم. أحرف بإخراج CTRL مفاتيح مجموعة وضع يقوم للإخراج: CTRL مفاتيح مجموعة ASCII الكود مقارنة جدول.

للتعرف ASCII الكود مقارنة جدول راجع الصينية، البيئة في الكاملة التحكم أحرف إخراج يدعم الرقمية: المفاتيح + للإخراج ALT محددة. وظائف على

الإخراج وظائف مفاتيح *

CTRL الإخراج مفاتيح مجموعة

رقمية مفاتيح + الإخراج ALT

6 البيانات تحرير

6.1 الباركود معرف

AIM ID

لمختلف التعريف رموز AIM ID يحدد التلقائية). الهوية تحديد مصنعي (رابطة التلقائية الهوية تحديد لمصنعي اختصار هو AIM AIM قائمة :C الملحق راجع محددة، تعريفات على للحصول .(AIM ID تخصيص للمستخدمين يمكن (لا القياسية الشريطية الرموز الرقم + "C" الحرف + "]" هو: التنسيق التشفير. فك بعد الباركود بيانات أمام هذا التعريف رمز إضافة الكود قراءة لوحدة يمكن .ID AIM ID. خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن ."C0]" هو 128 Code لـ AIM ID مثل "0"،

إبطال *

يُمكِّن

Code ID

الهوية. لتحديد واحدًا حرفًا Code ID ويستخدم ،Code ID خلال من الباركود من مختلفة أنواع على التعرف للمستخدمين يمكن Code ID قائمة محددة: تعريفات على للحصول ب الملحق راجع

يُمكِّن	إبطال *

6.2 فاصل

البرمجية التعليمات قراءة وحدة وستقوم النهائي، الحرف وظيفة تمكين يمكن بسرعة، الحالية القراءة نتائج تمييز من المضيف يتمكن لكي البيانات. إخراج بعد المقابل النهائي الحرف بإلحاق

الخط وتغذية النقل عودة	إبطال
مدفوعة غير فاتورة	يدخل *
	أدخل أدخل

6.3 بادئة

البادئة تبديل

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة البادئة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى البادئة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛

يُمكِّن

إبطال *

البادئة محتوى إعدادات

المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البادئة. لإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من

الأولى: الطريقة

عشري، الست بالنظام XX عن التعبير ويتم الإعداد، متغير هو XX .010800XX!< البادئة: إعداد رمز محتوى تنسيق أضف أرقام 10 من المكونة البيانات بادئة دعم ويتم تعسفي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ نقص أي ملء ويتم واحدة، وحدة يمثلان والحرفان أقصى. كحد

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A البادئة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 01080041!<. هو: الإعداد رمز ومحتوى 41، هي

السداسية القيم .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق ،ABC البادئة الأحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 010800414243!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 43، 42 41 هي العشرية

الثانية: الطريقة

البادئة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم

البادئة إعدادات

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

السداسية القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A البادئة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41، هي العشرية

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،ABC البادئة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على 3 4، 2، 4، 1، 4، بمسح قم ثم 414243، هي

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.4 لاحقة

لاحقة تبديل

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة اللاحقة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى اللاحقة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛

يُمكِّن	إبطال *

اللاحقة محتوى إعدادات

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب اللاحقة. لإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الأولى: الطريقة

عشري، الست بالنظام XX عن التعبير ويتم الإعداد، متغير هو XX .010801XX!< اللاحق: الإعداد رمز محتوى تنسيق أضف أقصى. كحد لاحقات 10 دعم ويتم تعسفي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان والحرفان

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A اللاحقة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 01080141!<. هو: الإعداد رمز ومحتوى 41، هي

السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،ABC اللاحق الحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 010801414243!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 414243، هي العشرية

الثانية: الطريقة

اللاحقة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم

اللاحقة إعدادات

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

السداسية القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من فتحقق ،A اللاحقة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41، هي العشرية

السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،ABC اللاحق الحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على 3 4، 2، 4، 1، 4، بمسح قم ثم 414243، هي العشرية

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.5 الباركود نوع على بناءً بادئة إضافة

الباركود نوع على بناءً بادئة مفتاح إضافة

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة البادئة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى البادئة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛

يُمكِّن

إبطال *

الباركود نوع على بناءً البادئة محتوى إعدادات إضافة

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البادئة. محتوى لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

اثنين أول يمثل الإعداد. متغير هو XXXX .XXXX010806!< هو: الإعداد رمز محتوى تنسيق الباركود. نوع حسب بادئة إضافة بالنظام التالي XX عن التعبير ويتم .F للملحق وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من

هو للدعم الأقصى الحد تعسفي. بشكل فرضها ويمكن 0. بـ الكافية غير العناصر ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست أرقام. 10 من المكونة البيانات بادئة

لـ العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا 128. Code الشريطي الرمز لبادئة A حرف تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على فإن وبالتالي 41، هي A للحرف العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق 01. هي 128 Code >!0108060141. هو: الإعداد رمز محتوى

العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا .Code 128 ABC الشريطي الرمز بادئة أحرف تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على على 43 42 41 هي ABC لـ العشرية السداسية الأحرف .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق 01. هي 128 Code لـ >!01080601414243. هو: الإعداد رمز محتوى ثم التوالي.

الثانية: الطريقة

البادئة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم

البادئة إعدادات

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code لـ بادئة تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم ثم 01، هي 128 Code الشريطي الرمز

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز ومسح البادئة محتوى بتعيين قم

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A البادئة حرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح قم لذا 41، هي A للحرف

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الباركود نوع على بناءً البادئات مسح

مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البادئة. لمسح طريقتان هناك تعيينها. تم التي البادئة امسح للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر لعدد

الأولى: الطريقة

إلى XX ويشير الإعداد، متغير هو XX .010808XX!< هو: الشريطي الرمز لنوع وفقًا الواضحة البادئة إعداد رمز محتوى تنسيق القيم على العثور يمكن 0. بـ ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان والحرفان عشري، الست النظام باستخدام الشريطي الرمز نوع F. الملحق في الصلة ذات العشرية السداسية

Code 128 لـ العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا 128. Code الشريطي الرمز بادئة مسح إلى تحتاج المثال: سبيل على >!01080801. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 01، هي

الثانية: الطريقة

البادئة". "مسح الإعداد رمز بمسح قم

واضحة بادئة

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع امسح

السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الموجود الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code البادئة مسح إلى تحتاج المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم ثم 01، هي Code 128 الشريطي الرمز لنوع العشرية

الإعداد. لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.6 الباركود نوع على بناءً لاحقة إضافة

الباركود نوع حسب لاحقة مفتاح إضافة

الإعداد رمز مسح طريق عن إضافته ويمكن الإخراج. ببيانات إلحاقها ويتم المستخدم قبل من مخصصة سلسلة عن عبارة اللاحقة "تعطيل". الإعداد رمز مسح يرجى اللاحقة، إلغاء إلى بحاجة كنت إذا "تمكين"؛

يُمكِّن	إبطال *

الباركود نوع حسب اللاحقة محتوى إعدادات إضافة

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب اللاحقة. محتوى لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

الإعداد. متغير هو XXXX بينها، من .010807XXXX!< هو: الإعداد رمز محتوى تنسيق الباركود. نوع لاحقة إضافة XX عن التعبير ويتم .F الملحق في الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من اثنين أول يمثل الأقصى الحد تعسفي. بشكل فرضها ويمكن 0. بـ المفقودة العناصر ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست بالنظام التالي أرقام. 10 من مكونة بيانات لاحقة هو للدعم

لـ العشرية السداسية القيمة ،F للملحق وفقًا 128. Code الشريطي الرمز للاحقة A حرف تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على فإن وبالتالي 41، هي A للحرف العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق 01. هي 128 Code 0108070141!<. هو: الإعداد رمز محتوى

العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا .Code 128 ABC الشريطي الرمز لاحقة أحرف تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على على 43 42 41 هي ABC العشرية السداسية الأحرف .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق 01. هي 128 Code لـ 01080701414243!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم التوالي.

الثانية: الطريقة

اللاحقة". "إعدادات الإعداد رمز بمسح قم

اللاحقة إعدادات

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code لـ لاحقة تعيين إلى تحتاج المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم ثم 01، هي 128 Code الشريطي الرمز لنوع

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز ومسح اللاحقة محتوى بتعيين قم

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع اللاحق، A الحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح قم لذا 41، هي A للحرف

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الباركود نوع على بناءً اللاحقة مسح

مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب اللاحقة. لمسح طريقتان هناك تعيينها. تم التي اللاحقة امسح للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر لعدد

الأولى: الطريقة

ويشير الإعداد، متغير هو XX .010809XX!< هو: الشريطي الرمز لنوع وفقًا اللاحقة إعداد رمز بمسح الخاص المحتوى تنسيق العثور يمكن 0. بـ ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان والحرفان عشري، الست النظام باستخدام الشريطي الرمز نوع إلى XX الملحق في الصلة ذات العشرية السداسية القيم على F.

Code لـ العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا 128. Code الشريطي الرمز لاحقة مسح إلى تحتاج المثال: سبيل على >!01080901. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 01، هي 128

الثانية: الطريقة

اللاحقة". "مسح الإعداد رمز بمسح قم

واضحة لاحقة

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع امسح

لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code اللاحقة مسح إلى تحتاج المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم ثم 01، هي 128 Code الشريطي الرمز

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.7 الثابتة الأحرف إخفاء

احتياجاته. على بناءً إخراجها إلى المستخدم يحتاج لا التي السلاسل إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الثابتة الأحرف تبديل إخفاء

يُمكِّن	إبطال *

الثابتة الأحرف إعدادات إخفاء

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الثابتة. الأحرف إعدادات لإخفاء طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

عشري، الست بالنظام XX عن التعبير ويتم إعداد، متغير هو XX .010802XX!< الثابتة: الأحرف إعداد رمز محتوى تنسيق إخفاء رقمًا. 20 أقصى بحد عشوائي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان والحرفان

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A المخفي الحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على >!01080241. هو: الإعداد رمز ومحتوى 41، هي

السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،ABC المخفي الحرف تعيين إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على >!010802414243. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 414243، هي العشرية

الثانية: الطريقة

الثابتة". الأحرف "إخفاء الإعداد رمز بمسح قم

الثابتة الأحرف إخفاء

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

العشرية السداسية القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A الحرف إخفاء إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41، هي

السداسية القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع الأسطر، فواصل إخفاء إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على وA 0 بمسح فقم ،0A هي العشرية

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.8 الطول على بناءً الباركود ببيانات احتفظ

للاحتياجات. وفقًا الباركود في المستخدم يطلبها التي بالبيانات الاحتفاظ الوظيفة لهذه يمكن

البيانات تبديل على الحفاظ

الأمام إلى مؤشر

إبطال *

عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهاية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

البيانات بداية بوضعية احتفظ

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR، رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولي. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الأولى: الطريقة

1.65535- هو العشري والنطاق الإعداد، متغير هو XX .00102AXX!> هو: البداية موضع إعداد رمز محتوى تنسيق

.00102A11!> هو: الإعداد رمز محتوى فإن 11، على البداية موضع تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

البداية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم

البداية موقف

قم عشر، الحادي للرقم بالنسبة المثال، سبيل على المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح وقم الرقم، من بدءًا الرقم"، إعداد "رمز بمسح قم 1،0،0. بمسح قم 100، للرقم 1،1؛ بمسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

البيانات نهاية موضع على حافظ

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الأولى: الطريقة

1.65535- هو العشري والنطاق الإعداد، متغير هو XX .00102BXX!> هو: النهائي الموضع إعداد رمز محتوى تنسيق

.00102B50!> هو: الإعداد رمز محتوى فإن 50، على النهاية موضع تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

النهاية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم

النهاية موقف

للموضع بالنسبة المثال، سبيل على المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح قم ثم النهائي، الرقم من وابدأ ضوئيًا، الرقم" إعداد "رمز بمسح قم 5,0. بمسح قم الخمسين،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.9 الطول أساس على الباركود بيانات إخفاء

احتياجاته. حسب المستخدم يحتاجها لا والتي الباركود في الموجودة البيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود بيانات تبديل إخفاء

الأمام إلى مؤشر

إبطال *

عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهاية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

الباركود لبيانات البداية موضع إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR، رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولي. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الأولى: الطريقة

1.65535- هو العشري والنطاق الإعداد، متغير هو XX بينها، من .001027XX!< هو: البداية موضع إعداد رمز محتوى تنسيق

.00102711!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 11، على البداية موضع تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

البداية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم

البداية موقف

قم عشر، الحادي للرقم بالنسبة المثال، سبيل على المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح وقم الرقم، من بدءًا الرقم"، إعداد "رمز بمسح قم 1،0،0. بمسح قم 100، للرقم 1،1؛ بمسح

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الباركود بيانات نهاية موضع إخفاء

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الأولى: الطريقة

1.65535- هو العشري والنطاق الإعداد، متغير هو XX .001028XX!< هو: النهائي الموضع إعداد رمز محتوى تنسيق

.00102850!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 50، على النهاية موضع تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

النهاية". "موضع الإعداد رمز بمسح قم

النهاية موقف

للموضع بالنسبة المثال، سبيل على المقابل. الرقم إعداد رمز بمسح قم ثم النهائي، الرقم من وابدأ ضوئيًا، الرقم" إعداد "رمز بمسح قم 1,1؛ بمسح قم عشر، الحادي

1،0،0. بمسح قم 100، المركز على للحصول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.10 البارکود نوع على بناءً طول بأي البارکود بيانات إخفاء

الاحتياجات. حسب البارکود نوع حسب البارکود في المستخدمون يحتاجها لا التي البيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

البارکود نوع على بناء البارکود بيانات تبديل إخفاء

الأمام إلى مؤشر

إبطال *

عكسي مؤشر

ملاحظة

البداية) موضع إلى للبيانات الخلفية النهاية (من العكسي الفهرس البداية)؛ موضع إلى للبيانات الأمامية الواجهة (من الأمامي الفهرس

الباركود نوع على بناءً البيانات بداية موضع إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR، رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الأولي. للإعداد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الأولى: الطريقة

أول يمثل الإعداد. متغير هو XXXX. >!01080AXXXX هو: الباركود لنوع وفقًا المخفية للبيانات البداية موضع محتوى تنسيق بالنظام التالي XX عن التعبير ويتم .F للملحق وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من اثنين 0x0000-0xFFFF. هو الطول نطاق ويكون 0، بالرقم المتبقية الأحرف تعبئة تتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست

العشرية السداسية القيمة فإن F، للملحق وفقًا 11. على وتعيينه Code 128 لـ البداية موضع إخفاء الضروري من المثال: سبيل على >!01080A010B. هو: الإعداد رمز محتوى ثم .0B هي 11 العشرية السداسية والقيمة 01 هي Code 128 لـ

الثانية: الطريقة

البداية". وموضع الشريطي الرمز "نوع الإعداد رمز بمسح قم

البداية وموقع الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن F، الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code إخفاء يجب المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم لذا 01، هي Code 128 الشريطي

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمية" الإعدادات "رموز وامسح البداية موضع اضبط

الرقم B؛ 0، مسح 0B، عشري سداسي رقم هو عشر الحادي الرقم المثال، سبيل على عشري. الست النظام إلى هنا الاستخدام يشير 4. 6، مسح 64، عشري الست 100،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الباركود نوع على بناءً البيانات نهاية موضع إخفاء

بواسطة تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإعدادات. لإنهاء طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد

الأولى: الطريقة

يمثل الإعداد. متغير هو >!01080BXXXX. XXXX هو: الباركود نوع حسب المخفية للبيانات النهائي الموضع محتوى تنسيق التالي XX عن التعبير ويتم .F للملحق وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من اثنين أول 0x0000-0xFFFF. هو الطول نطاق 0. بـ المفقودة العناصر ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست بالنظام

لـ العشرية السداسية القيمة ،F للملحق وفقًا 100. على وتعيينه Code 128 نهاية موضع إخفاء الضروري من المثال: سبيل على .>!01080B0164 هو: الإعداد رمز محتوى ثم 64. هي 100 العشرية السداسية والقيمة 01 هي Code 128

الثانية: الطريقة

النهاية". وموضع الشريطي الرمز "نوع الإعداد رمز بمسح قم

النهائي والموضع الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code إخفاء يجب المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم لذا 01، هي Code 128 الشريطي

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الرقمية" الإعدادات "رموز وامسح النهاية موضع اضبط

الرقم ؛B 0، مسح ،0B عشري سداسي رقم هو عشر الحادي الرقم المثال، سبيل على عشري. الست النظام إلى هنا الاستخدام يشير 4. 6، مسح 64، عشري الست 100،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.11 الباركود نوع حسب الباركود أسفل البيانات من طول أي إخفاء

مطلوب. هو كما الباركود نوع حسب الرأس في مطلوب غير طول بأي الباركود بيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود لنوع وفقًا الباركود أسفل التعسفي الطول بيانات مفتاح إخفاء

يُمكِّن	إبطال *

الباركود نوع حسب طول بأي الباركود من السفلي الجزء إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الطول. لضبط طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الأولى: الطريقة

متغير هو XXXX بينها، من .01080CXXXX!< هو: الباركود لنوع وفقًا الباركود أسفل مخفي طول بأي البيانات طول تنسيق التعبير ويتم .F الملحق في الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من اثنين أول يمثل الإعداد. 0x0000- 0 هو الطول نطاق 0. بـ الكافية غير العناصر ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست بالنظام التالي XX عن 0xFFFF.

لـ العشرية السداسية القيمة فإن ،F للملحق وفقًا 128. Code في 15 رأس بطول البيانات إخفاء الضروري من المثال: سبيل على .01080C010F!< هو: الإعداد رمز محتوى ثم .0F هي 15 العشرية السداسية والقيمة 01 هي Code 128

الثانية: الطريقة

وطوله". الباركود "نوع الإعداد رمز بمسح قم

وطوله الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code إخفاء يجب المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم لذا 01، هي Code 128 الشريطي

مجموعة. عن عبارة اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الطول اضبط

الطول كان إذا ؛B 0، مسح ،0B عشري الست 11، الطول كان إذا المثال، سبيل على عشري. الست النظام إلى هنا الاستخدام يشير 6،4. والمسح 64، عشري الست والنظام 100،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.12 الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي إخفاء

مطلوب. هو كما الباركود لنوع وفقًا الذيل في مطلوب غير طول بأي الباركود بيانات إخفاء الوظيفة لهذه يمكن

الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات لمفتاح طول أي إخفاء

يُمكِّن	إبطال *

الباركود نوع حسب الباركود لذيل طول أي إخفاء

المستخدمين. من أكبر لعدد مرونة أكثر وهو QR، رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الطول. لضبط طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة

الأولى: الطريقة

متغير هو XXXX .01080DXXXX!< هو: الباركود نوع حسب الباركود نهاية في البيانات من طول أي لإخفاء الطول تنسيق عن التعبير ويتم .F للملحق وفقًا الصلة ذات العشرية السداسية القيمة على العثور يمكن الباركود. نوع XX من اثنين أول يمثل الإعداد. 0x0000-0xFFFF. هو الطول نطاق 0. بـ المفقودة العناصر ملء يتم واحدة. وحدة هما شخصيتان عشري. الست بالنظام التالي XX

لـ العشرية السداسية القيمة فإن F، للملحق وفقًا 128. Code لـ 12 الذيل بطول البيانات إخفاء الضروري من المثال: سبيل على .01080D010C!< هو: الإعداد رمز محتوى ثم 0C، هي 12 العشرية السداسية والقيمة 01، هي Code 128

الثانية: الطريقة

وطوله". الباركود "نوع الإعداد رمز بمسح قم

وطوله الباركود نوع

كمجموعة. اثنين كل بالتسلسل، الأرقام" إعداد "رمز بمسح وقم الباركود نوع اضبط

الرمز لنوع العشرية السداسية القيمة فإن ،F الملحق في الشريطي الرمز لنوع وفقًا 128. Code إخفاء يجب المثال: سبيل على التوالي. على و1 0 بمسح قم لذا 01، هي 128 Code الشريطي

مجموعة. عن عبارة اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح وقم الطول اضبط

الطول كان إذا ؛B 0، مسح ،0B عشري الست 11، الطول كان إذا المثال، سبيل على عشري. الست النظام إلى هنا الاستخدام يشير 6،4. والمسح 64، عشري الست والنظام 100،

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.13 المخصصة البيانات أدخل

للمتطلبات. وفقًا الباركود بيانات في موضع أي في المستخدم قبل من محددة بيانات إدراج الوظيفة لهذه يمكن

المخصص البيانات مفتاح أدخل

يُمكِّن

إبطال *

مخصصة بيانات

المزيد إعداد إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البيانات. لتخصيص طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من

الأولى: الطريقة

الست بالنظام XX عن التعبير ويتم الإعداد، متغير هو XX .010803XX!>: المخصص: المُدرج البيانات إعداد رمز محتوى تنسيق من أقصى كحد رقمًا 20 دعم ويتم تعسفي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ نقص أي ملء ويتم واحدة، وحدة يمثلان والحرفان عشري، المخصصة. البيانات

العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،A مخصصة بيانات إدراج إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 01080341!>. هو: الإعداد رمز ومحتوى 41، هي

السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول فراجع ،ABC مخصصة بيانات إدراج إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على 010803414243!>. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 414243، هي العشرية

الثانية: الطريقة

المخصصة". "البيانات إعداد رمز بمسح قم

مخصصة بيانات

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من فتحقق ،A مخصصة بيانات إدراج إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41، هي العشرية السداسية

السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من فتحقق ،ABC مخصصة بيانات إدراج إلى بحاجة كنت إذا المثال: سبيل على التوالي. على 3 4، 2، 4، 1، 4، امسح ثم 414243، هي العشرية

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

الإدراج موضع

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب الإدراج. موضع لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

1.65535- هو العشري والنطاق الإعداد، متغير هو XX .00102EXX!< الموضع: إعداد رمز محتوى تنسيق أدخل

.00102E11!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 11، على الإدراج موضع تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

موضع". "إدراج الإعداد رمز بمسح قم

الإدراج موضع

الحادي للموضع بالنسبة المثال، سبيل على المقابل. الرقمي الإعداد رمز بمسح قم ثم الموضع، وأدخل الرقمي"، الإعداد "رمز بمسح قم 1,1؛ بمسح قم عشر،

1،0،0. بمسح قم 100، المركز على للحصول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.14 البيانات استبدال

للمتطلبات. وفقًا بيانات بأي الأصلية السلسلة في الموجودة البيانات استبدال الوظيفة لهذه يمكن

البيانات استبدال تبديل

يُمكِن	إبطال *

البيانات إعدادات استبدال تم

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب المستبدلة. البيانات لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

الست بالنظام XX عن التعبير ويتم الإعداد، متغير هو XX .010804XX!< هو: المستبدل البيانات إعداد رمز محتوى تنسيق رقمًا. 20 هو للدعم الأقصى والحد تعسفي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ ملؤه يتم نقص وأي واحدة، وحدة يمثلان حرفان عشري.

41، هي العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق ،A المستبدلة للبيانات بالنسبة المثال: سبيل على 01080441!<. هو: الإعداد رمز ومحتوى

هي العشرية السداسية القيمة .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق ،ABC المستبدلة للبيانات بالنسبة المثال: سبيل على 010804414243!<. هو: الإعداد رمز ومحتوى 414243،

الثانية: الطريقة

المستبدلة". "البيانات إعداد رمز بمسح قم

استبدالها المراد البيانات

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

هي العشرية السداسية القيمة كانت إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق ،A المستبدلة للبيانات بالنسبة المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41،

الرقم كان إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من فتحقق جديد، سطر عن عبارة المستبدلة البيانات كانت إذا المثال: سبيل على التوالي. على وA 0 بمسح فقم ،0A هو عشري الست

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

البيانات إعدادات استبدال

تعيينه إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب البيانات. إعدادات لاستبدال طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

عشري، الست بالنظام XX عن التعبير ويتم الإعداد، متغير هو XX .010805XX!< البديلة: البيانات إعداد رمز محتوى تنسيق رقمًا. 20 هو للدعم الأقصى والحد تعسفي، بشكل فرضه ويمكن 0. بـ نقص أي ملء ويتم واحدة، وحدة يمثلان والحرفان

السداسية والقيمة "هـ"، الملحق في الأحرف مقارنة جدول من وتحقق الأصلية، البيانات محل "أ" البيانات تحل المثال: سبيل على 01080541!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 41، هي العشرية

العشرية السداسية القيمة ،E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق الأصلية، البيانات تستبدل ABC البيانات المثال: سبيل على 010805414243!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 414243، هي

الثانية: الطريقة

البيانات". "استبدال الإعداد رمز بمسح قم

البيانات استبدال

مجموعة. يمثلان اثنين كل بالتسلسل، الرقمي" الإعداد "رمز بمسح قم

السداسية القيمة كانت إذا هـ. الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق الأصلية. البيانات محل "أ" البيانات تحل المثال: سبيل على التوالي. على و1 4 بمسح فقم 41، هي العشرية

الرقم كان إذا .E الملحق في الأحرف مقارنة جدول من تحقق الجديد، السطر ببيانات الأصلية البيانات لاستبدال المثال: سبيل على التوالي. على وA 0 بمسح فقم ،0A هو عشري الست

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

6.15 النقل وإرجاع الخط تغذية

.(\r) الإرجاع حرف إلى (\r\n) الإرجاع سطر وتغذية (\n) السطر تغذية من كل تحويل يتم

يُمكَن	إبطال *

6.16 URL تبديل

الخاصة التطبيقات بعض في أو للمنتج، الشريطية الرموز قراءة عند URL معلومات مع خاطئ بشكل الشريطية الرموز قراءة لمنع الحاجة. حسب URL معلومات مع الشريطية الرموز على التعرف تعطيل الوظيفة لهذه يمكن الأخرى،

URL رموز تعطيل	URL رمز تمكين *

6.17 الفواتير وظيفة

مسح طريق عن الفاتورة رمز تنسيق وإخراج تحويل للمستخدمين يمكن الفواتير، نظام في طبيعي بشكل الوحدة هذه استخدام أجل من التالي. الإعداد رمز

ملاحظة

الوظيفة هذه تدعم Alipay، السريعة الاستجابة رمز فواتير تدعم لا ولكنها WeChat. السريعة الاستجابة رمز فواتير

الفواتير وظيفة تبديل

يُمكِّن	إبطال *

الفاتورة نوع

الشعبي التصويت	خاصة تذكرة *

6.18 GS1 قاعدة تمكين تم

قوسين. بين AI شرائح وإحاطة GS1 قواعد تمكين

يُمكِّن	إبطال *

7 الأحرف إعدادات

7.1 الأحرف مجموعة

الإدخال أحرف مجموعة

ضبطها يمكن صحيح، بشكل الشريطي الرمز ببيانات الخاصة الأحرف مجموعة معرفة من البرمجية التعليمات قراءة وحدة تتمكن لكي الإدخال". أحرف "مجموعة قراءة طريق عن

GBK	*تلقائي
ASCII	UTF8
	اليابانيةShift-JIS

الإخراج أحرف مجموعة

الإخراج". أحرف "مجموعة قراءة خلال من ضبطها يمكنك المضيفة، الأحرف مجموعة احتياجات تلبية أجل من

GBK	الأصلية *الصيغة
	UTF8

8 الباركود إعدادات

8.1 العالمية الباركود عمليات

العالمي التبديل

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

1D العالمي التبديل رمز

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

العالمي التبديل السريعة الاستجابة رمز

يُمكِّن	إبطال
	تقصير *

الباركود أمان مستوى

ارتفع كلما هنا. أمان مستويات 5 توفير يتم القصوى، الظروف في الباركود قراءة في المحتملة البرمجية الأخطاء مشكلة حل أجل من أسوأ. القراءة تجربة كانت كلما المستوى،

1 المستوى *	0 المستوى
3 المستوى	2 المستوى
	4 المستوى

الرموز متعدد تحديد

إلى التالي الإعداد رمز قراءة ستؤدي الوقت. نفس في متعددة شريطية رموز قراءة يجب الخاصة، التطبيقات سيناريوهات في المتعددة. الرموز قراءة تمكين/تعطيل

متعددة رموز قراءة يجب

يُمكِّن	إبطال *

متعددة رموز قراءة

* 1	2
3	4
5	6

العالمي المقلوب الألوان مفتاح

الباركود. انعكاس قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

مفاتيح على الاستخدام شائعة الشريطية الرموز تحتوي القراءة. معدات أداء على أكبر تأثير العالمي العكسي الألوان لمفتاح سيكون منفصل. بشكل بتشغيلها يوصى منفصلة. عكسية ألوان

إبطال *	يُمكِّن

الجزئي العكسي اللون مفتاح

العكسي اللون مفتاح Code 128

GS1-128 لـ أيضًا صالح الإعداد هذا Code .128 الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN/UPC اللون انعكاس مفتاح

EAN/UPC. الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون مفتاح ITF25

ITF25. الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون مفتاح Code 39

Code .39 الشريطي للرمز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

Codabar العكسي الألوان مفتاح

الشريطية. Codabar لرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

العكسي اللون تبديل 93 رمز

Code .93 الشريطية للرموز العكسية الألوان قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

8.2 Code 128

Code 128 التبديل

Code .128 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن *	إبطال

Code 128 للطول الأدنى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. Code لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000012!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128

>!0000122. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

>!00001212. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 128، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

128". Code للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

Code 128 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 128 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. Code لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .000013XX!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 128 .255

>!0000139. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

>!00001320. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 128" الإعداد رمز بمسح قم

Code 128 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 128 الأمان مستوى

ما. حد إلى الكود قراءة تأثير سيتأثر كما الخطأ، معدل انخفض الباركود، أمان مستوى ارتفع كلما

وسط

قليل *

عالي

8.3 UCC/EAN-128/GS1-128

GS1 128 التبديل

GS1 .128 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكَن *

إبطال

للطول الأدنى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. GS1 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة

الأولى: الطريقة

0.255- العشري النطاق الإعداد، متغير هو XX .XX000022!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق GS1 128

>!0000222. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على GS1 128 للطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

>!00002212. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد GS1 128" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد GS1 128

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد GS1 128

تعيينه إلى يميل والذي ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 128. GS1 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000023!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق GS1 128

>!0000239. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

>!00002320. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم GS1 128 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد GS1 128" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأقصى الحد GS1 128

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.4 EAN-8

EAN-8 التبديل

EAN-.8 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *

إبطال

الأرقام نقل من تحقق EAN-8

التحقق. رقم يرسل EAN-8 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-8

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-8 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN-8 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي رمز مع فقط EAN-8 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

8.5 EAN-13

التبديل EAN-13

EAN-.13 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق EAN-13

التحقق. رقم يرسل EAN-13 كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ EAN-13

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة EAN-13 بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

EAN-13 الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

إضافي. رمز مع فقط EAN-13 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

8.6 ISSN

ISSN. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISSN مع التعامل وسيتم ،ISSN بتعطيل قم

يُمكِّن	إبطال *

8.7 ISBN

ISBN. لرقم الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

EAN-13 أنه على ISBN رقم مع التعامل وسيتم ،ISBN رقم بتعطيل قم

يُمكِّن	إبطال *

8.8 UPC-E

التبديل UPC-E

UPC-E. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق UPC-E

التحقق. رقم يرسل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-E

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-E بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

UPC-E الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-E الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" النقل نظام حرف

"0". النظام حرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

UPC-A إلى UPC-E من

UPC-A. إلى UPC-E تحويل سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

مفتاح UPC-E1

لا. أم UPC-E1 قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" الوطني الطابع نقل

"0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

8.9 UPC-A

التبديل UPC-A

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ UPC-A.

يُمكِن *	إبطال

الأرقام نقل من تحقق UPC-A

التحقق. رقم يرسل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن *	إبطال

رقمين من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

رقمين. من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِن	إبطال *

أرقام 5 من المكون الإضافي الرمز اقرأ UPC-A

أرقام. 5 من المكون الإضافي الرمز قراءة UPC-A بإمكان كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

UPC-A الإضافي الرمز مع فقط اقرأ

فقط. UPC-A الإضافي الرمز قراءة تريد كنت إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

"0" النقل نظام حرف

النظام. أحرف ينقل UPC-A كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

"0" الوطني الطابع نقل

إلى UPC-A تحويل سيتم كان إذا ما تعيين (سيتم "0". الوطني الحرف ينقل UPC-E كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ EAN-(13

يُمكِّن	إبطال *

8.10 ITF25

التبديل ITF25

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

يُمكِّن *	إبطال

التحقق أرقام من تحقق ITF25

التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق ITF25

التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ ITF25.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد ITF25

إلى يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .ITF25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .0000B3XX!< :ITF25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

.0000B32!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على ITF25 لطول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

.0000B312!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على ITF25 لطول الأدنى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

ITF25 للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم".

ITF25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

ITF25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .ITF25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. .0000B4XX!< :ITF25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

.0000B49!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

.0000B420!< هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على ITF25 لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

ITF25 للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز بمسح قم".

ITF25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

البرازيلي الحكومة/البنك رمز

يُمكِّن	إبطال *

8.11 NEC25/COOP25

التبديل NEC25

اقرأ رمز الإعداد التالي لتمكين/تعطيل قراءة الرمز الشريطي لـ NEC25.

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من تحقق NEC25

اقرأ رمز الإعداد التالي لتعيين ما إذا كان تم قد التحقق رقم من التحقق NEC25.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق NEC25

اقرأ رمز الإعداد التالي لتعيين ما إذا كان سيتم إرسال رقم التحقق NEC25.

> **ملاحظة**
>
> أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .NEC25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .000103XX!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

0001032!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 2، على NEC25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00010312!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على NEC25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

NEC25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

NEC25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد NEC25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .NEC25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .000104XX!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق NEC25

0001049!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 9، على NEC25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00010420!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 20، على NEC25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

NEC25". للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأقصى الحد NEC25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.12 MATRIX25

ماتريكس25 التبديل

MATRIX25. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

التحقق أرقام من تحقق MATRIX25

التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ MATRIX25.

إبطال *

يُمكِّن

الأرقام نقل من تحقق MATRIX25

التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ MATRIX25.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

إبطال *

يُمكِّن

للطول الأدنى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MATRIX25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا الدليل هذا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX. 000113XX!> :MATRIX25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق .255

0001132!>. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على MATRIX25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00011312!>. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على MATRIX25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

MATRIX25" للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم.

للطول الأدنى الحد MATRIX25

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد MATRIX25

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MATRIX25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .000114XX!> :MATRIX25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 255.

>!0001149. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00011420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MATRIX25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

MATRIX25". للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح

للطول الأقصى الحد MATRIX25

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.13 IND25

التبديل IND25

.IND25 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

للطول الأدنى الحد IND25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .IND25 لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000123!< :IND25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

0001232!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00012312!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على IND25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

IND25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز امسح

IND25 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

IND25 للطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .IND25 لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة الاستخدام. في مرونة أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000124XX!< :IND25 للطول الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0001249. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00012420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على IND25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

IND25 للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح".

IND25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.14 STD25

التبديل STD25

.STD25 الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

25 STD للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .STD25 لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000133!< :STD25 للطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

0001332!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00013312!<. الإعداد: رمز محتوى فسيكون 12، على STD25 لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

STD25". للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز امسح

25 STD للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد STD25

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .STD25 لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000134XX!< :STD25 الأقصى الطول ضبط رمز محتوى تنسيق

0001349!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على STD25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00013420!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على STD25 لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

STD25 للطول الأقصى "الحد الإعداد رمز امسح".

STD25 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.15 Code 39

Code 39 التبديل

39. Code الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

التحقق أرقام من التحقق Code 39

Code .39 التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق Code 39

Code .39 التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

النهاية الحرف/حرف إرسال يبدأ Code 39

Code .39 النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التبديل ASCII كامل Code 39

Code 39 FULL ASCII. الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

Code 39 للطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 39. Code لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000145!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

0001452!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

00014512!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على للطول الأدنى الحد تعيين تم إذا 39، Code المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

39". Code للطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

Code 39 للطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

Code 39 للطول الأقصى الحد

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 39. Code لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات. وفقًا

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .XX000146!< للطول: الأقصى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق Code 39

0001469!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 9، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

00014620!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 20، على للطول الأقصى الحد تعيين تم Code 39 المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Code 39" الإعداد رمز بمسح قم

Code 39 للطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

التبديل 32 كود

Code 32 إعدادات إلى Code 39 تمكين/تعطيل لتحويل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

32 الرمز بادئة

لا. أم Code 32 بادئة إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من التحقق 32 رمز

32. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

إبطال *

يُمكِّن

الإرسال أرقام فحص 32 كود

32. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

إبطال *

يُمكِّن

8.16 Codabar

كودابار التبديل

Codabar. لـ الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

إبطال *

يُمكِّن

التحقق أرقام من التحقق Codabar

فحص رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar.

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق Codabar

فحص رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar.

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

الحرف الحرف/نهاية نقل يبدأ Codabar

لـ النهاية البداية/حرف حرف إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ Codabar.

يُمكِّن *	إبطال

النهاية البداية/حرف حرف تنسيق Codabar

Codabar. في البداية/النهاية حرف تنسيق لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

العادي ABCD تنسيق *

ABCD/TN*E تنسيق

النهاية حرف البداية/حالة حرف Codabar

صغيرة. أم كبيرة أحرفًا Codabar في البداية/النهاية حرف كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

كبيرة *أحرف

صغيرة حالة

كودابار لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .Codabar لطول الأدنى الحد لتعيين طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .Codabar: >!000156XX لطول الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق

>!0001562. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

>!00015612. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على Codabar لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

Codabar". لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

كودابار لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

كودابار لطول الأقصى الحد

لعدد مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .Codabar لطول الأقصى الحد لتعيين طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000157!>: Codabar لطول الأقصى الحد إعداد كود محتوى تنسيق

0001579!>. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00015720!>. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على Codabar لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد Codabar" الإعداد رمز بمسح قم

كودابار لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.17 Code 93

التبديل 93 كود

93. Code الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن *	إبطال

للطول الأدنى الحد 93 كود

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000163!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 93 الرمز

0001632!<. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 2، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

00016312!<. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 12، على 93 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

93". الرمز لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد 93 كود

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

للطول الأقصى الحد 93 كود

لعدد مرونة أكثر وهو ،QR رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 93. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك للخطوات. وفقًا الدليل هذا في الإعداد رمز بمسح تقوم أن يمكن الثانية الطريقة المستخدمين. من أكبر

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد، متغير هو XX .XX000164!< الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 93 الكود

>!0001649. هو: الإعداد رمز محتوى يكون ثم 9، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم المثال: سبيل على

>!00016420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 93 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 93 "كود الإعداد رمز امسح

للطول الأقصى الحد 93 كود

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.18 Code 11

11 التبديل رمز

Code .11 الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن

إبطال *

التحقق أرقام من التحقق 11 رمز

11. الرمز من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

بت 1 الاختباري المجموع

تحقق يوجد لا *

رقمين من مكون الاختباري المجموع

الإرسال أرقام فحص 11 كود

11. الرمز من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

11 الكود لطول الأدنى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .000173XX!< للطول: الأدنى الحد إعداد رمز محتوى تنسيق 11 الكود

0001732!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 2، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00017312!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 12، على 11 الرمز لطول الأدنى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

11". الكود لطول الأدنى "الحد الإعداد رمز بمسح قم

11 الكود لطول الأدنى الحد

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

11 الكود لطول الأقصى الحد

يميل والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب 11. الرمز لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من أكبر عدد بواسطة تعيينه إلى للخطوات.

الأولى: الطريقة

255. إلى 0 من عشري بنطاق إعداد متغير هو XX .000174XX!< الطول: إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 11 الكود

0001749!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

00017420!<. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على 11 الرمز لطول الأقصى الحد تعيين تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد 11 "الرمز الإعداد رمز بمسح قم

11 الكود لطول الأقصى الحد

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.19 MSI Plessey

سويتش بليسي آي إس إم

MSI Plessey. الباركود قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

يُمكِّن	إبطال *

التحقق أرقام من التحقق MSI Plessey

.MSI Plessey من التحقق رقم من التحقق تم قد كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD10	MOD10 واحد حرف من التحقق *
المزدوجة الأحرف من التحقق MOD10/MOD11	

الإرسال أرقام من تحقق MSI Plessey

لا. أم MSI Plessey التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. التحقق رقم من التحقق وظيفة تمكين يرجى الإرسال، من التحقق رقم لتمكين

يُمكِّن	إبطال *

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

والذي السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MSI Plessey لطول الأدنى الحد لتحديد طريقتان هناك وفقًا الدليل هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل للخطوات.

الأولى: الطريقة

إلى 0 من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .000193XX!< :MSI Plessey لطول الأدنى الحد رمز محتوى تنسيق 255.

0001932!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 2، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

00019312!<. هو: الإعداد رمز محتوى ثم 12، على MSI Plessey لطول الأدنى الحد ضبط تم المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأدنى الحد MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم

للطول الأدنى الحد MSI Plessey

للطول الأدنى الحد كان إذا رقمين؛ بمسح فقم رقمين، هو للطول الأدنى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 1،2 بمسح فقم رقمًا، 12 هو

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

طول أقصى بليسي MSI

السريعة، الاستجابة رمز إنشاء المستخدم من الأولى الطريقة تتطلب .MSI Plessey لطول الأقصى الحد لتحديد طريقتان هناك هذا في الموجود الإعداد رمز مسح هي الثانية الطريقة مرونة. أكثر ويكون المستخدمين من المزيد بواسطة تعيينه إلى يميل والذي للخطوات. وفقًا الدليل

الأولى: الطريقة

من المتغير العشري النطاق بتعيين XX يقوم .MSI Plessey: >!000194XX الطول إعداد رمز محتوى لتنسيق الأقصى الحد 255. إلى 0

>!0001949. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 9، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

>!00019420. هو: الإعداد رمز محتوى فإن 20، على MSI Plessey لطول الأقصى الحد ضبط تم إذا المثال: سبيل على

الثانية: الطريقة

للطول". الأقصى الحد MSI Plessey" الإعداد رمز بمسح قم

طول أقصى بليسي MSI

الأقصى الحد كان إذا 9؛ بمسح فقم أرقام، 9 هو للطول الأقصى الحد كان إذا المثال، سبيل على الرقمي". الإعداد "رمز بمسح قم 2,0 بمسح فقم رقمًا، 20 هو للطول

الإعداد لإنهاء "موافق" الإعداد رمز بمسح قم

بالتأكيد

8.20 GS1 DataBar/RSS

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ GS1 DataBar.

يُمكِّن

إبطال *

8.21 Composite Code

المركب. للرمز الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

ملاحظة

أولاً. منفصل مطابق رمز تمكين يرجى المركب، الرمز لتمكين

يُمكِّن

إبطال *

8.22 TELEPEN

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ TELEPEN.

إبطال *

يُمكِّن

8.23 TRIOPTIC

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ TRIOPTIC.

إبطال *

يُمكِّن

8.24 HONG KONG 2 OF 5/CHINA POST

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ HONG KONG 2 of 5.

إبطال *

يُمكِّن

8.25 كوريا كوريا/بريد بريد

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ KOREA POST/Korea Post. لـ الباركود طول يكون أن يجب بايت. 6

يُمكِّن	إبطال *

الأرقام نقل من تحقق بوست كوريا

من التحقق رقم إرسال سيتم كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ KOREA POST.

يُمكِّن	إبطال *

بيانات عكس تم KOREA POST

يُمكِّن	إبطال *

8.26 PDF417

التبديل PDF417

الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ PDF417.

يُمكِن *	إبطال

تحديد PDF417 للأمام الهوية والعكس

للأمام/الخلف. PDF417 رمز قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *
والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن	

8.27 QR Code

تبديل QR

QR. الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ

	
يُمكِن *	إبطال

والسلبية الإيجابية الألوان قراءة QR Code

QR Code الموجب/العكسي اللون قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد رمز اقرأ.

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *
	والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

المرآة قراءة QR Code

QR Code الصورة قراءة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي التكوين رمز اقرأ

يُمكَن *	إبطال

8.28 Data Matrix (DM)

التبديل Data Matrix

Data Matrix الشريطي الرمز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ.

يُمكِن *	إبطال

قراءة Data Matrix الألوان الإيجابية والسلبية

اقرأ رمز قراءة Data Matrix الموجب/العكسي اللون يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد Data Matrix.

فقط العكسي اللون قراءة	فقط الإيجابية الألوان قراءة *	والسلبية الإيجابية بالألوان قراءتها يمكن

قراءة Data Matrix المرآة

اقرأ رمز قراءة Data Matrix الصورة يمكن كان إذا ما لتعيين التالي الإعداد

يُمكِن	إبطال *

يُمكِّن	إبطال *

8.29 Aztec Code

الشريطية الرموز قراءة لتمكين/تعطيل التالي الإعداد رمز اقرأ AZTEC CODE.

يُمكِّن	إبطال *

9 زائدة

9.1 الرقمي الإعداد رمز

الإعداد. رموز تأكيد يلغي؛ ف؛أ- الحروف 9؛0- أرقام على الملحق يحتوي

0	1
2	3
4	5
6	7
8	9

A

B

C

D

E

F

بالتأكيد

يلغي

9.2 Code ID

الكود حرف	الباركود نوع
C	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
F	Code 39/Code 32
J	Code 11
B	Codabar
K	Code 93
E	EAN-13/EAN-8/ISBN/ISSN
U	UPC-A/UPC-E
I	ITF25

التالية الصفحة في استمرار

جدول 1 – continued from previous page

الكود حرف	الباركود نوع
D	IND25
S	STD25
M	MATRIX25
N	NEC25/COOP25
P	MSI Plessey
T	TELEPEN
A	Pharmacode One-Track
W	TRIOPTIC
H	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
R	GS1 DataBar/RSS
q	QR Code/Micro QR
p	PDF417/MicroPDF417
d	Data Matrix (DM)
a	Aztec Code
h	Han Xin
m	MaxiCode
t	DotCode
g	GM
o	OCR
k	Codablock A
f	Codablock F
n	بريدي رمز
V	Korea Post

9.3 AIM ID

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128	[سم	0,1,2,4
Code 39	[أكون	0,1,3,4,5,7
Code 32	[X0	
Code 11	[الملك جلالة	0,1,3
Codabar	[الخارجية وزير	-01
Code 93	[جم	-09,A-Z,a-m
EAN-13	[E0	
EAN-8	[E4	
ISSN		
ISBN	[E0	
UPC-A	[E0	
UPC-E	[E0	
UPC-E1	[E1	
ITF25	[أنا	0,1,3
IND25	[S0	
STD25	[مقدونيا جمهورية	0,1,3
MATRIX25	[X0	

التالية الصفحة في استمرار

جدول 2 – continued from previous page

الباركود نوع	AIM ID	يوضح
NEC25/COOP25	[X0	
MSI Plessey	[مم	0,1
TELEPEN	[بم	
Pharmacode One-Track		
TRIOPTIC		
QR Code	[كم	-06
Micro QR	[كم	
PDF417	[ل.م	-02
MicroPDF417	[ل.م	3,4,5
Data Matrix (DM)	[ألماني مارك	-06
Aztec Code	[zm	-09,A-C
Han Xin	[X0	
MaxiCode	[أم	-03
DotCode	[X0	
GM	[X0	
Codablock A	[O6	0,1,4,5,6
Codablock F	[أوم	0,1,4,5,6
GS1 DataBar/RSS	[e0	
Korea Post	[X0	

9.4 الكود مقارنة جدول ASCII

عشري سداسي	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL
00h	Null	CTRL 2
01h	Keypad Enter	CTRL A
02h	Caps lock	CTRL B
03h	Right Arrow	CTRL C
04h	Up Arrow	CTRL D
05h	Null	CTRL E
06h	Null	CTRL F
07h	Enter	CTRL G
08h	Left Arrow	CTRL H
09h	Horizontal Tab	CTRL I
0Ah	Down Arrow	CTRL J
0Bh	Vertical Tab	CTRL K
0Ch	Backspace	CTRL L
0Dh	Enter	CTRL M
0Eh	Insert	CTRL N
0Fh	Esc	CTRL O
10h	F11	CTRL P
11h	Home	CTRL Q
12h	Print Screen	CTRL R
13h	Delete	CTRL S
14h	tab+shift	CTRL T

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

عشري سداسي	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL
15h	F12	CTRL U
16h	F1	CTRL V
17h	F2	CTRL W
18h	F3	CTRL X
19h	F4	CTRL Y
1Ah	F5	CTRL Z
1Bh	F6	CTRL]
1Ch	F7	CTRL \
1Dh	F8	CTRL [
1Eh	F9	CTRL 6
1Fh	F10	CTRL -
20h	Space	
21h	!	
22h	"	
23h	#	
24h	$	
25h	%	
26h	&	
27h	'	
28h	)	
29h	(	
2Ah	*	
2Bh	+	
2Ch	,	
2Dh	-	
2Eh	.	
2Fh	/	
30h	0	
31h	1	
32h	2	
33h	3	
34h	4	
35h	5	
36h	6	
37h	7	
38h	8	
39h	9	
3Ah	:	
3Bh	;	
3Ch	>	
3Dh	=	
3Eh	<	
3Fh	?	
40h	@	
41h	A	
42h	B	
43h	C	

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

عشري سداسي	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL
44h	D	
45h	E	
46h	F	
47h	G	
48h	H	
49h	I	
4Ah	J	
4Bh	K	
4Ch	L	
4Dh	M	
4Eh	N	
4Fh	O	
50h	P	
51h	Q	
52h	R	
53h	S	
54h	T	
55h	U	
56h	V	
57h	W	
58h	X	
59h	Y	
5Ah	Z	
5Bh	]	
5Ch	\	
5Dh	[	
5Eh	^	
5Fh	_	
60h	`	
61h	a	
62h	b	
63h	c	
64h	d	
65h	e	
66h	f	
67h	g	
68h	h	
69h	i	
6Ah	j	
6Bh	k	
6Ch	l	
6Dh	m	
6Eh	n	
6Fh	o	
70h	p	
71h	q	
72h	r	

التالية الصفحة في استمرار

جدول 3 – continued from previous page

عشري سداسي	المفاتيح لوحة لوظيفة الرئيسية العمليات	المفاتيح لوحة مفاتيح مجموعة تشغيل CTRL
73h	s	
74h	t	
75h	u	
76h	v	
77h	w	
78h	x	
79h	y	
7Ah	z	
7Bh	}	
7Ch	|	
7Dh	{	
7Eh	~	
7Fh		

9.5 الباركود نوع

عشري الست النوع	الباركود
01h	Code 128/UCC/EAN-128/GS1-128
14h	Code 39/Code 32
17h	Code 11
15h	Codabar
16h	Code 93
05h	EAN-8
06h	EAN-13/ISBN
07h	ISSN
09h	UPC-E
0Ah	UPC-A
0Bh	ITF25
12h	IND25
13h	STD25
11h	MATRIX25
10h	NEC25/COOP25
19h	MSI Plessey
1Fh	TELEPEN
23h	Pharmacode One-Track
22h	TRIOPTIC
3Dh	QR Code/Micro QR
3Ch	PDF417/MicroPDF417
3Fh	Data Matrix (DM)
3Eh	Aztec Code
43h	Han Xin
40h	MaxiCode
45h	DotCode
44h	GM
26h	Codablock A

التالية الصفحة في استمرار

جدول 4 – continued from previous page

عشري الست النوع	الباركود
24h	Codablock F
1Ah	GS1 DataBar/RSS
25h	بريدي رمز
46h	OCR
20h	HONG KONG 2 of 5/CHINA POST
FFh	الرموز جميع